

SAT-Finder SF-2400



Bedienungsanleitung

- 1.- Schließen Sie Ihr LNB an die Buchse „TO LNB“ und das Kabel vom Receiver bzw. vom Multischalter verbinden Sie mit dem Anschluß „TO REC“.
- 2.- Schalten Sie nun den Receiver bzw. den Multischalter ein.
Wenn Sie das richtige Kabel gewählt haben muss der SAT-Finder nun beleuchtet sein.
- 3.- Richten Sie Ihre Antenne nun grob in die gewünschte Richtung aus.
TIP: Die in Europa empfangbaren Satelliten befinden sich am südlichen Horizont. Die Standortpositionen der Satelliten werden vom Südpunkt aus eingerichtet. Somit können Sie den Südpunkt grob als 0° Position annehmen und von dort aus Richtung Osten (nach links) oder Westen (nach rechts) drehen. Achten Sie auch auf den Höhenwinkel, den Sie an Ihrer Antenne einstellen können.
- 4.- Mit Hilfe des Pegelstellers können Sie die Empfindlichkeit des SAT-Finders einstellen. Drehen Sie den Zeiger mit Hilfe des Pegelstellers auf etwa 5, um ein optimales Einmessen zu ermöglichen. Gleichzeitig ertönt ein akustisches Signal, welches immer lauter wird, je besser die Antenne ausgerichtet ist. Bei Vollausschlag drehen Sie den Pegelsteller gegen den Uhrzeigersinn wieder auf 5 zurück. Richten Sie die Antenne so aus, daß Sie den höchsten Ausschlag bekommen. An den eingebauten LED's können Sie sehr einfach ablesen, auf welcher Ebene Sie gerade empfangen. 22kHz = High Band , 0kHz = Low Band , 18 V = Horizontal , 13 V = Vertikal
Durch diese Funktion können Sie somit die Signale des Receivers testen.
- 5.- Kontrollieren Sie an Ihrem Receiver, ob der gewünschte Satellit nun empfangbar ist.
- 6.- Nun können Sie den SAT-Finder entfernen und das LNB-Kabel mit Ihrem Receiver verbinden.

Wichtig: (Optional je nach Ausführung)

An der Geräterückseite (unter dem Typenschild) befindet sich ein Regler, an dem man die Empfindlichkeit des SAT-Finders nochmal nachregulieren kann. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Empfindlichkeit erhöht. Der Regler ist sehr empfindlich und es muß darauf geachtet werden, daß dieser nicht überdreht wird. Das überdrehen des Reglers kann zur Zerstörung des SAT-Finders führen und in diesem Fall erlischt jeglicher Garantieanspruch !!!